

PTT

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care e Nseries são marcas registradas ou não da Nokia Corporation. Outros nomes de produto e empresa mencionados neste manual podem ser marcas comerciais ou marcas registradas de seus proprietários.

A Nokia adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM QUALQUER DE SEUS LICENCIANTES SERÃO, EM HIPÓTESE ALGUMA, RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER PERDAS DE DADOS OU GANHOS, INCLUINDO DANOS EXTRAORDINÁRIOS, INCIDENTAIS, CONSEQÜENTES OU INDIRETOS, SEJA QUAL FOR A CAUSA.

O CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS É FORNECIDO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA". SALVO NOS CASOS EM QUE A LEI EM VIGOR O EXIJA, NENHUMA GARANTIA, DE QUALQUER ESPÉCIE, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, PORÉM NÃO LIMITADA, ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E APTIDÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, SERÁ OFERECIDA EM RELAÇÃO À PRECISÃO, CONFIABILIDADE OU AO CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO OU DE EXCLUI-LA QUALQUER TEMPO, SEM AVISO PRÉVIO.

A disponibilidade de determinados produtos, seus aplicativos e serviços, pode variar conforme a região. Verifique, com o revendedor Nokia, os detalhes e a disponibilidade de opções de idioma.

Algumas operações e recursos dependem de cartão SIM e/ou de rede, de MMS ou compatibilidade de dispositivos e de formatos de conteúdo com suporte. Alguns serviços estão sujeitos a uma tarifa à parte.

Consulte o Manual do Usuário para obter mais informações importantes sobre o aparelho.

EDIÇÃO 1 PT-BR

PTT (Push to talk)



Nota: Funções dependentes de disponibilidade e sujeitas a variações de acordo com a operadora ou provedor de serviços utilizado.

O PTT (serviço de rede) é um serviço de voz sobre IP em tempo real, implementado em uma rede GSM/GPRS. O PTT fornece comunicação de voz direta por meio do pressionamento de uma tecla. Use o PTT para conversar com uma pessoa ou com um grupo de pessoas.

Antes de usar o PTT, defina o ponto de acesso e as configurações de PTT. Você pode receber as configurações em uma mensagem de texto especial da operadora ou do provedor de serviços que oferece o serviço PTT. Você também pode usar o aplicativo Assistente de configurações para configuração, se houver suporte por parte da operadora. Para obter mais informações sobre o aplicativo, consulte os manuais do dispositivo no site da Nokia, www.nokia.com.br/meucelular.

Durante a comunicação PTT, uma pessoa fala enquanto as outras ouvem por meio do alto-falante integrado. As pessoas se alternam ao responderem umas às outras. Como somente um membro do grupo pode falar por vez, a duração máxima de um trecho da conversa é limitada. Geralmente, a duração máxima definida é de 30 segundos. Para obter detalhes sobre a duração dos trechos de conversa na rede, entre em contato com a operadora.



Aviso: Não coloque o dispositivo perto do ouvido quando o alto-falante estiver em uso, pois o volume pode estar extremamente alto.

As chamadas telefônicas têm prioridade em relação às atividades de PTT.

Definir um ponto de acesso para PTT

Muitas operadoras exigem o uso de um ponto de acesso à Internet (IAP) como ponto de acesso padrão. Outras permitem o uso de um ponto de acesso WAP. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Caso você não tenha uma conexão WAP, talvez seja necessário entrar em contato com a operadora para obter assistência ao conectar-se pela primeira-vez, ou acessar o site www.nokia.com.br/configuracoes.

Configurações do PTT

Selecione **Opções > Configs. PTT**.

Selecione **Configurações usuário** e digite as seguintes informações:

Chamadas lista aceitas – selecione **Notificar** caso queira receber uma notificação das chamadas recebidas.

Selecione **Aceitar automatic**, caso queira que as chamadas PTT sejam atendidas automaticamente. Selecione **Não permitidas** caso queira que as chamadas PTT sejam recusadas automaticamente.

Toque alerta chamd. PTT – selecione **Definido por perfil** caso queira que a configuração do alerta de chamada recebida para PTT seja a mesma do toque de alerta de chamada recebida definido no perfil ativo.

Toque solict. ret. cham. – selecione um toque para as solicitações de retorno de chamada.

Inicialização aplicativo – selecione caso queira fazer login no serviço PTT assim que ligar o dispositivo.

Apelido padrão – digite o apelido padrão exibido para outras pessoas. A operadora pode ter desativado a edição dessa opção no dispositivo.

Mostrar endereço PTT – selecione **Em chs. privadas**, **Em chamadas grupo**, **Em todas chamadas** ou **Nunca**. A operadora pode ter desativado algumas dessas opções no dispositivo.

Mostrar status de login – selecione **Sim** para exibir o seu status ou **Não** para ocultá-lo.

Selecione **Configurações conexão** e digite as seguintes informações:

Domínio – digite o nome de domínio fornecido pela operadora.

Nome do ponto acesso – digite o nome do ponto de acesso para PTT. O nome do ponto de acesso é necessário para estabelecer uma conexão com a rede GSM/GPRS.

Endereço do servidor – digite o endereço de IP ou o nome de domínio do servidor PTT fornecido pela sua operadora.

Nome de usuário – digite o nome de usuário fornecido pela sua operadora.

Senha de PTT – digite uma senha, se solicitado, para estabelecer uma conexão de dados. A senha costuma ser fornecida pela operadora e geralmente faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas.

Efetuar login no PTT

O PTT efetua login automaticamente no serviço quando é iniciado.

Quando o login é feito com êxito, o PTT conecta-se automaticamente aos canais que estavam ativos quando o aplicativo foi fechado pela última vez. Se a conexão for perdida, o dispositivo tentará repetir o login automaticamente até que você opte por sair do PTT.

Sair do PTT

Selecione **Opções > Sair**. **Fazer logoff de PTT após sair do aplicativo?** será exibido. Pressione **Sim** para fazer logoff e fechar o serviço. Pressione **Não** caso queira que o aplicativo permaneça ativo em segundo plano. Se vários aplicativos estiverem abertos e você quiser alternar de um aplicativo para outro, pressione e mantenha pressionada a tecla Menu.

Fazer uma chamada privativa

Selecione **Opções > Contatos**.

Selecione o contato com o qual deseja conversar na lista e selecione **Opções > Fazer cham. privativa**.

Pressione e mantenha pressionada a tecla Chamar durante toda a conversa. Quando terminar de falar, solte a tecla Chamar.

Para conversar com o contato, pressione e mantenha pressionada a tecla Chamar em outras telas do aplicativo PTT, por exemplo, na tela de contatos. Para fazer uma nova chamada, primeiro encerre a chamada privativa. Selecione **Desconectar** ou pressione **C**.



Dica: Lembre-se de manter o dispositivo na sua frente durante uma chamada PTT para que você possa ver a tela. Fale na direção do microfone e não cubra o alto-falante com as mãos.

Atender a uma chamada privativa

Pressione a tecla Chamar para iniciar uma chamada privativa ou a tecla Encerrar para recusar a chamada.



Dica: Você também pode fazer chamadas privativas ou em grupo a partir dos contatos. Selecione **Opções > PTT > Fazer cham. privativa** ou **Falar com vários**.

Fazer uma chamada em grupo

Para fazer uma chamada para um grupo, selecione **Opções > Contatos**, marque os contatos para os quais você deseja ligar e selecione **Opções > Falar com vários**.

Assinar o status de login de outras pessoas

Para assinar ou cancelar a assinatura do status de login PTT de outras pessoas, selecione **Opções > Contatos**, selecione o contato, selecione **Opções > Mostrar status de login** ou **Ocultar status de login**.

Enviar uma solicitação de retorno

Em **Contatos**, vá até o nome desejado e selecione **Opções > Enviar solicit. de retorno**.

Responder a uma solicitação de retorno

Quando alguém envia uma solicitação de retorno para você, o texto 1 nova solicitação de retorno de chamada é exibido no modo de espera. Pressione **Mostrar** para abrir a **Cx. entrada retorno**. Selecione um contato e **Opções > Fazer cham. privativa** para iniciar uma chamada privativa.

Canais

É possível participar de canais públicos pré-configurados. Os canais públicos estão abertos para qualquer pessoa que conhece o URL correspondente ao canal.

Quando você está conectado a um canal e conversa, todos os membros que participam do canal ouvem você falando. Até cinco canais podem estar ativos ao mesmo tempo.

Quando mais de um canal estiver ativo, selecione **Alternar** para alterar o canal com o qual deseja conversar.

Selecione **Opções > Canais PTT**.

Para conectar-se a um canal público pré-configurado pela primeira vez, selecione **Opções > Novo canal > Adicionar existente**. Quando você entra em um canal pré-configurado, é necessário digitar um URL para esse canal.

Criar seus próprios canais

Para criar um novo canal pré-configurado, selecione **Opções > Novo canal > Criar novo**.

Você pode criar os seus próprios canais, escolher o nome do seu próprio canal e convidar membros. Esses membros podem convidar mais membros para o canal público.

Também é possível configurar canais particulares. Somente usuários convidados pelo host podem entrar nos canais particulares e utilizá-los.

Para cada canal, defina: **Nome do canal**, **Privacidade do canal**, **Apelido**, e **Imagem miniatura** (opcional).

Após criar um canal com êxito, você deverá especificar se deseja enviar convites de canal. Os convites de canal são mensagens de texto.

Falar com um canal

Para falar com um canal após fazer o login no serviço PTT, pressione a tecla **Chamar**. Você ouvirá um toque indicando que o acesso foi concedido.

Para continuar, pressione e mantenha pressionada a tecla **Chamar** durante toda a conversa. Quando terminar de falar, solte a tecla **Chamar**.

Se você tentar responder a um canal pressionando a tecla **Chamar** enquanto outro membro estiver falando, a palavra **Aguardar** será exibida. Solte a tecla **Chamar**, espere a outra pessoa terminar de falar e pressione a tecla **Chamar** novamente quando a pessoa tiver terminado. Uma outra alternativa, é manter a tecla **Chamar** pressionada e esperar a palavra **Falar** ser exibida.

Quando você estiver falando em um canal, a primeira pessoa a pressionar a tecla **Chamar** quando alguém parar de falar, será a próxima.

Quando você finalizar a chamada PTT, selecione **Desconectar** ou pressione **C**.

Para visualizar os membros atualmente ativos de um canal, quando você tiver uma chamada ativa no canal, selecione **Opções > Membros ativos**.

Também é possível convidar novos membros para um canal quando você estiver conectado a ele, selecionando **Opções > Enviar convite** para abrir a tela do convite. Você poderá convidar novos membros apenas se for o host de um canal particular ou se o canal for público. Os convites de canal são mensagens de texto.

Responder a um convite de canal

Para salvar um convite de canal recebido, selecione **Opções > Salvar canal**. O canal será adicionado aos seus contatos PTT, na tela dos canais.

Após salvar o convite de canal, será necessário especificar se deseja conectar-se ao canal. Selecione **Sim** para abrir a tela de sessões PTT. O dispositivo fará login no serviço, caso você ainda não tenha feito.

Se você recusar ou apagar o convite, ele será armazenado na caixa de entrada de mensagens. Para entrar no canal posteriormente, abra a mensagem de convite e salve o convite. Selecione **Sim** na caixa de diálogo para conectar-se ao canal.

Visualizar o registro de PTT

Selecione **Opções > Log de PTT**. O registro contém as seguintes pastas: **PTT perdidas**, **PTT recebidas** e **PTT criadas**.

Para iniciar uma chamada privativa no Log de PTT, pressione a tecla **Chamar**.