

Rācijsaziņa

© 2008 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People un Nseries ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IEŅĒMUMU ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI JEBKURA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM.

ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TĀDS, "KĀDS TAS IR". IZŅEMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADĪJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS, NEDZ TIEŠAS, NEDZ NETIEŠAS, IESKAITOT ARĪ NETIEŠAS KVALITĀTES VAI DERĪGUMA GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA SATURU, PAREIZĪBU VAI TICAMĪBU. NOKIA PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠEJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO DOKUMENTU.

Atsevišķu izstrādājumu, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sīkāku informāciju un valodu pieejamību noskaidrojiet pie tuvākā Nokia preču izplatītāja.

Dažas funkcijas un iespējas ir atkarīgas no SIM kartes un/vai tīkla, MMS vai no ierīču saderības un atbalstītajiem saturu formātiem. Daži pakalpojumi var būt par atsevišķu samaksu.

Citu svarīgu informāciju par ierīci atradīsiet lietotāja rokasgrāmatā.

/1. izdevums

Saturs

Rācijsaziņa.....	4
Par rācijsaziņu.....	4
Pieteikšanās un iziešana no rācijsaziņas.....	4
Rācijsaziņas zvana veikšana un saņemšana.....	5
Divpusējas sarunas veikšana.....	5
Grupās zvana veikšana.....	5
Atbildēšana uz rācijsaziņas zvanu.....	5
Atzvanišanas pieprasījumi.....	6
Rācijsaziņas grupas.....	6
Kanāli.....	6
Tīkla grupas.....	6
Kanālu grupas izveide.....	6
Runāšana kanālā vai grupā.....	7
Atbildēšana uz kanāla uzaicinājumu.....	7
Rācijsaziņas žurnāla skatīšana.....	8
Rācijsaziņas uzstādījumi.....	8

Rācijsaziņa

Par rācijsaziņu

Tīkla pakalpojums rācijsaziņa (Push to talk — PTT) ir reālā laika balss interneta protokola pakalpojums, izmantojot GSM vai GPRS tīklus. Rācijsaziņa nodrošina tiešu balss saziņu, nospiežot tikai vienu taustiņu. Rācijsaziņu var izmantot sarunai ar vienu personu vai ar personu grupu.

Pirms sākat lietot rācijsaziņu, ir jānosaka tās uzstādījumi (piekļuves punkts, rācijsaziņa, SIP, XMD un dalība). Varat arī uzstādījumus īpašas izziņas veidā saņemt no rācijsaziņas pakalpojuma sniedzēja. Ja tādu atbalsta pakalpojuma sniedzējs, rācijsaziņas konfigurēšanai var izmantot arī uzstādījumu vedņa programmu. Lai iegūtu plašāku informāciju par rācijsaziņas programmu, skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu vai vietējo Nokia Web vietu.

Rācijsaziņā viens cilvēks runā un citi viņu klausās, izmantojot iebūvētu skaļruni.



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Runātāji atbild pārmaiņus. Tā kā vienlaicīgi var runāt tikai viens grupas dalībnieks, runāšanas

kārtas ilgums ir ierobežots. Maksimālais ilgums parasti ir uzstādīts uz 30 sekundēm. Informāciju par runāšanas kārtas ilguma limitu jūsu tīklā lūdziet savam tīkla operatoram vai pakalpojumu sniedzējam.

Tālruņa zvani vienmēr ir prioritāri salīdzinājumā ar rācijsaziņu.

Pieteikšanās un iziešana no rācijsaziņas

Kad sākat rācijsaziņas (Push to talk – PTT) pakalpojumu, jūs automātiski tiek pieteikts un pievienots kanāliem, kuri bija aktīvi pēdējo reizi, kad lietojāt programmu. Ja pievienošana neizdodas, lai pamēģinātu to vēlreiz, izvēlieties **Iespējas > Pieteikties rācijsaziņā**.

Lai izietu no rācijsaziņas, izvēlieties **Iespējas > Iziet**.

Lai pārslēgtos uz citu atvērtu kanālu, nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu.

Rācijsaziņas zvana veikšana un saņemšana



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Lai veiktu rācijsaziņas zvanu, kamēr runājat, nospiediet un turiet zvanišanas taustiņu. Lai dzirdētu atbildi, atļaidiet zvanišanas taustiņu.

Lai rācijsaziņas laikā kontrolētu savu kontaktu pieteikšanās statusu, izvēlieties **Iespējas > Rācijsaziņas kontakti > Kontakti** un kādu no šādām iespējām:

-  — persona ir pieejama
-  — nezināma persona
-  — persona nevēlas, lai to traucētu, bet var saņemt atzvanišanas pieprasījumu
-  — persona ir izslēgusi rācijsaziņu

Šis pakalpojums ir atkarīgs no jūsu tīkla operatora un ir pieejams tikai abonētiem kontaktiem. Lai abonētu kontaktu, izvēlieties **Iespējas > Rādīt pieteikš. statusu**.

Divpusējas sarunas veikšana

Izvēlieties **Iespējas > Rācijsaziņas kontakti > Kontakti**. Izvēlieties kontaktu, kuram zvanišit, un **Iespējas > Divpusēja saruna**. Nospiediet un visu

laiku, kamēr runājat, turiet nospiestu zvanišanas taustiņu. Beidzot sarunu, atļaidiet zvanišanas taustiņu.

Lai runātu ar kontaktu, nospiediet un turiet zvanišanas taustiņu arī citos rācijsaziņas programmas skatos, piem., kontaktu skatā.

Lai veiktu jaunu tālruņa zvanu, no sākuma pabeidziet divpusējo sarunu. Izvēlieties **Atvienot**.



Padoms. Rācijsaziņas zvana laikā atcerieties turēt ierīci savā priekšā, lai varētu redzēt ekrānu. Runāiet mikrofonā un neaizsedziet skaļruni ar rokām.

Grupas zvana veikšana

Lai piezvanītu grupai, izvēlieties **Iespējas > Rācijsaziņas kontakti > Kontakti**, atzīmējiet kontaktus, kuriem jāzvana, un izvēlieties **Iespējas > Runāt ar vairākiem**.

Atbildēšana uz rācijsaziņas zvanu

Lai atbildētu uz divpusējo zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.



Padoms. Divpusēju vai grupas zvanu var veikt arī no mapes **Kontakti**. Izvēlieties **Iespējas > Rācijsaziņa > Divpusēja saruna vai Runāt ar vairākiem**.

Atzvanīšanas pieprasījumi

Lai nosūtītu atzvanīšanas pieprasījumu:

mapē Kontakti ritiniet līdz vēlamajam vārdam un izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt atzvan. piepras.**

Kad kāds jums nosūta atzvanīšanas pieprasījumu, gaidīšanas režīmā tiek parādīts **1 jauns atzvan. piepras.**

Lai atbildētu uz atzvanīšanas pieprasījumu:

Izvēlieties **Parādīt**, kontaktu un **Iespējas** > **Divpusēja saruna** – lai sāktu divpusēju sarunu.

Rācijsaziņas grupas

Kanāli

Rācijsaziņas kanālu veido cilvēku grupa (piem., draugi vai darba grupa), kas pievienojas kanālam pēc ielūguma. Kad zvanāt kanālam, visi dalībnieki, kas tam ir pievienojušies, dzird zvanu vienlaicīgi.

Varat pievienoties arī iepriekš konfigurētiem kanāliem. Publiskie kanāli ir atvērti ikvienam, kas zina kanāla URL.

Kad esat pievienots kanālam un runājat, jūs dzird visi dalībnieki, kas ir pievienojušies kanālam. Vienlaicīgi var būt aktīvi līdz pieciem kanāliem.

Izvēlieties **Iespējas** > **Rācijsaziņas kontakti** > **Tīkla grupas/kanāli**.

Lai pirmo reizi pievienotos publiskai iepriekš noteiktai grupai vai kanālam, ir jāizveido grupa vai kanāls. Izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot esošu** un ievadiet pieprasīto informāciju. Kad ir izveidota saite ar grupu, varat mēģināt tai pievienoties.

Tīkla grupas

Tīkla grupas veido iepriekš noteikti dalībnieku saraksti, kas tiek uzglabāti serverī. Dalībniekus varat noteikt, pievienojot tos dalībnieku sarakstam. Kad vēlaties runāt ar tīkla grupu, varat izvēlēties grupu un piezvanīt tai. Serveris piezvina katram grupas dalībniekam un zvans ir aktivizēts, kad atbild pirmais dalībnieks.

Lai veiktu zvanu, izvēlieties **Iespējas** > **Rācijsaziņas kontakti** > **Tīkla grupas/kanāli**, ritiniet līdz rācijsaziņas grupu cilnei, izvēlieties grupu un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Kanālu grupas izveide

Lai izveidotu jaunu konfigurētu tīkla grupu vai kanālu, izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot jaunu**, **Rācijsaz. tīkla grupa**, or **Rācijsaziņas kanāls**.

Varat izveidot savus personīgos publiskos kanālus, izvēlēties savu personīgo kanāla nosaukumu un ielūgt dalībniekus. Šie dalībnieki publiskajā kanālā var ielūgt citus.

Varat uzstādīt arī privātus kanālus. Privātiem kanāliem pievienoties atļauts ir tikai izveidotāja ielūgtiem lietotājiem.

Katram kanālam nosakiet **Tīkla grupas nosaukums**, **Segvārds** un **Sīktēls** (šis uzstādījums nav obligāts).

Kad būsit veiksmīgi izveidojis kanālu, saņemsit jautājumu, vai vēlaties nosūtīt kanāla uzaicinājumus. Kanāla uzaicinājumi ir īsziņas.

Runāšana kanālā vai grupā

Lai runātu kanālā pēc pieteikšanās rācijsaziņas pakalpojumā, nospiediet zvanišanas taustiņu. Tad izdzirdēsīt signālu, kas norāda, ka piekļuve ir sniegta. Turpiniet nospiegt un visu laiku, kamēr runājat, turēt nospiestu zvanišanas taustiņu. Beidzot sarunu, atlaidiet zvanišanas taustiņu.

Ja kanālā mēģiniet atbildēt, nospiežot zvanišanas taustiņu, kamēr runā cits dalībnieks, parādās **Gaidiet**. Atlaidiet zvanišanas taustiņu, pagaidiet, kamēr otra persona beigs runāt, un tad, kad viņš ir beidzis, atkal nospiediet zvanišanas taustiņu. Alternatīvi, turiet nospiestu zvanišanas taustiņu un gaidiet, kamēr parādīsies **Runājiet**.

Kad runājat kanālā, pirmā persona, kas nospiež zvanišanas taustiņu, kad kāds pārstāj runāt, runā nākamā.

Lai aktīva zvana laikā kanālam redzētu pašlaik aktīvos kanāla dalībniekus, izvēlieties **Iespējas > Aktīvie dalībnieki**.

Kad esat beidzis rācijsaziņas zvanu, izvēlieties **Atvienot** vai nospiediet **C**.

Lai uz aktīvu zvanu ielūgtu jaunus dalībniekus, izvēlieties kanālu, kad esat tam pievienots. Izvēlieties **Iespējas > Sūtīt uzaicinājumu**, lai atvērtu uzaicinājuma skatu. Jaunus dalībniekus var ielūgt tikai tad, kad esat privāta kanāla izveidotājs vai arī tas ir publisks kanāls. Kanāla uzaicinājumi ir īsziņas.

Savu grupu varat arī reklamēt, lai citi varētu par to uzzināt un tad pievienoties tai. Izvēlieties **Iespējas > Sūtīt uzaicinājumu** un ievadiet pieprasīto informāciju.

Atbildēšana uz kanāla uzaicinājumu

Lai saglabātu saņemtu kanāla uzaicinājumu, izvēlieties **Iespējas > Saglabāt kanālu**. Kanāls tiek pievienots jūsu rācijsaziņas kontaktiem kanālu skatā.

Kad būsit saglabājis kanāla uzaicinājumu, saņemsit jautājumu, vai vēlaties pievienoties kanālam. Izvēlieties **Jā**, lai atvērtu rācijsaziņas sesiju skatu. Ja vēl neesat pierakstījies, ierīce pierakstīs jūs šim pakalpojumam.

Ja atsakāties vai izdzēšat uzaicinājumu, tas tiek uzglabāts jūsu ziņu iesūtņē. Lai vēlāk pievienotos kanālam, atveriet uzaicinājuma ziņu un saglabājiēt uzaicinājumu. Lai pievienotos kanālam, dialoglodziņā izvēlieties **Jā**.

Rācijsaziņas žurnāla skatīšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Rācijsaziņas žurnāls** un **Neatbildētie rācijzvani**, **Saņemtie rācijzvani** vai **Izveidotie rācijzvani**.

Lai no rācijsaziņas žurnāla veiktu divpusēju sarunu, izvēlieties kontaktu un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Rācijsaziņas uzstādījumi

Lai mainītu jūsu rācijsaziņas lietotāja uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** un kādu no šādām iespējām:

- **Ienākošie zvani** — Izvēlieties, vai atļaut vai bloķēt rācijsaziņas zvanus.
- **Ienākošie atzv. piepras.** — Izvēlieties, vai saņemt vai bloķēt ienākošos atzvanišanas pieprasījumus.
- **Pieņemto zv. saraksts** — Izvēlieties, vai saņemt paziņojumus par ienākošajiem

rācijsaziņas zvaniem vai atbildēt uz tiem automātiski.

- **Atzvan. piepras. signāls** — Izvēlieties atzvanišanas pieprasījumu zvana signālu.
- **Programmas startēšana** — Izvēlieties, vai vēlaties pierakstīties rācijsaziņas pakalpojumā, kad ieslēdzat ierīci.
- **Noklusētais segvārds** — Ievadiet savu noklusēti segvārdu, ko redzēs citi lietotāji. Iespējams, ka to nevar mainīt.
- **Rādīt manu rāc. adresi** — Izvēlieties, kad rādīt jūsu rācijsaziņas adresi citiem zvana dalībniekiem. Iespējams, dažas no iespējām nevar izvēlēties.
- **Pieņemto saraksts** — Izvēlieties, kam vēlaties atļaut sazināties ar jums.
- **Bloķēto saraksts** — Izvēlieties, kam nekad nevēlaties atļaut sazināties ar jums.
- **Rādīt manu piet. stat.** — Izvēlieties, kad citiem rādīt savu pašreizējo pieteikšanās statusu. Iespējams, jūsu pakalpojuma sniedzējs nemaz neatbalsta šo funkciju.
- **Savienojuma uzstād.** — Ja nepieciešams, izvēlieties, lai rediģētu savas savienojuma uzstādījumus (iespējams, šie uzstādījumi, ieskaitot arī SIP, XDM un klātbūtnes uzstādījumus, ir jums piegādāti).