

© 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-dealer voor details en de beschikbaarheid van taalopties.

Enkele werkingen en functies zijn afhankelijk van de SIM-kaart en/of het netwerk, van MMS of van de compatibiliteit van apparaten en de inhoudsindelingen die worden ondersteund. Voor enkele diensten geldt een andere prijs.

Voor andere belangrijke informatie over uw apparaat wordt u verwezen naar de gebruikershandleiding.

/Uitgave 1

Inhoudsopgave

P2T.....	4
Over P2T.....	4
Aanmelden bij P2T en P2T afsluiten.....	4
Een P2T-oproep plaatsen en ontvangen.....	5
Een één-op-één oproep plaatsen.....	5
Een groepsoproep plaatsen.....	5
Een P2T-oproep beantwoorden.....	5
Terugbelverzoek.....	6
P2T-groepen.....	6
Kanalen.....	6
Netwerkgroepen.....	6
Een kanaalgroep aanmaken.....	7
Een kanaal of groep spreken.....	7
Reageren op een kanaaluitnodiging.....	8
Het P2T-logbestand weergeven.....	8
P2T-instellingen.....	8

P2T

Over P2T

P2T (netwerkdienst) is een real-time voice-over-IP dienst die een GSM- of GPRS-netwerk gebruikt. Met P2T kunt u door één druk op de knop direct spreken met andere personen. Gebruik P2T voor een oproep met één persoon of met een groep mensen.

Voordat u P2T kunt gebruiken, moet u de P2T-instellingen (toegangspunt, P2T, SIP, XDM en aanwezigheid) te definiëren. U ontvangt de instellingen mogelijk in een SMS-bericht van de serviceprovider die de P2T-dienst aanbiedt. U kunt ook de instellingswizard gebruiken om P2T te configureren als dit wordt ondersteund door uw serviceprovider. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat of de lokale website van Nokia voor meer informatie over de P2T-toepassing.

Tijdens P2T-oproepen is één persoon aan het woord terwijl de andere persoon via de ingebouwde luidspreker ernaar luistert.



Waarschuwing: Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Sprekers beantwoorden elkaar om beurten. Omdat slechts één groepslid tegelijk aan het woord kan zijn, is de maximale sprekerstijd beperkt. De maximale tijd is normaal gesproken ingesteld op 30 seconden. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de sprekerstijd voor uw netwerk.

Telefoonoproepen zijn altijd belangrijker dan P2T-activiteiten.

Aanmelden bij P2T en P2T afsluiten

Wanneer u de P2T-dienst opstart, wordt u automatisch aangemeld en verbonden met de kanalen die de laatste keer dat u de toepassing afslot actief waren. Selecteer **Opties** > **Aanmelden bij P2T** als de verbinding mislukt en u zich wilt opnieuw proberen aan te melden.

Selecteer **Opties** > **Afsluiten** om P2T af te sluiten.

Houd de menutoets ingedrukt om naar een andere geopende toepassing te schakelen.

Een P2T-oproep plaatsen en ontvangen



Waarschuwing: Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Houd de beltoets ingedrukt terwijl u spreekt om een P2T-oproep te voeren. Laat de beltoets los om naar het antwoord te luisteren.

Als u de aanmeldingsstatus van uw contacten wilt bekijken, selecteert u in P2T **Opties** > **P2T-contacten** > **Contacten** en een van de volgende opties:

-  — persoon beschikbaar
-  — persoon onbekend
-  — persoon wil niet gestoord worden, maar kan een terugbelverzoek ontvangen
-  — persoon heeft P2T niet ingeschakeld

Deze dienst is afhankelijk van uw netwerkoperator en is alleen beschikbaar voor geabonneerde contacten. Selecteer **Opties** > **Aanm.status weergeven** om een contact te abonneren.

Een één-op-één oproep plaatsen

Selecteer **Opties** > **P2T-contacten** > **Contacten**. Selecteer het contact met wie u wilt spreken en

Opties > **1-op-1 praten**. Houd de beltoets ingedrukt terwijl u spreekt. Laat de beltoets los wanneer u bent uitgesproken.

Houd de beltoets ook in andere weergaven in de P2T-toepassing, bijvoorbeeld de weergave **Contacten**, ingedrukt om met een contact te spreken.

Beëindig eerst de één-op-één oproep als u een nieuwe telefoonoproep wilt plaatsen. Selecteer **Verb. verbr..**



Tip: Zorg ervoor dat u het apparaat voor u houdt tijdens een P2T-oproep zodat u op het scherm kunt kijken. Spreek richting de microfoon en bedek de luidspreker niet met uw handen.

Een groepsoproep plaatsen

Selecteer **Opties** > **P2T-contacten** > **Contacten**, markeer de contacten die u wilt bellen en selecteer **Opties** > **Praten met meerdere** om een groep te bellen.

Een P2T-oproep beantwoorden

Druk op de beltoets om een één-op-één oproep te beantwoorden. Druk op de beëindigingstoets om de oproep te weigeren.



Tip: U kunt ook vanuit Contacten een één-op-één of groepsooproepen plaatsen. Selecteer **Opties > P2T > 1-op-1 praten of Praten met meerdere**.

Terugbelverzoek

Een terugbelverzoek verzenden:

Blader in Contacten naar de gewenste naam en selecteer **Opties > Terugbelverz. verzenden**.

Wanneer iemand u een terugbelverzoek verzendt, wordt **1 nieuw terugbelverzoek** weergegeven in de stand-by modus.

Op een terugbelverzoek reageren:

Selecteer **Weergeven**, een contact en **Opties > 1-op-1 praten** om een één-op-één oproep te starten.

P2T-groepen

Kanalen

Een P2T-kanaal bestaat uit een groep mensen (bijvoorbeeld vrienden of collega's) die zich bij het kanaal hebben gevoegd nadat ze waren uitgenodigd. Wanneer u een kanaal belt, horen alle leden die bij dat kanaal horen tegelijkertijd de oproep.

U kunt zich bij reeds geconfigureerde kanalen voegen. Openbare kanalen zijn toegankelijk voor iedereen die de URL van dat kanaal kent.

Wanneer u verbonden bent met een kanaal en u spreekt, kunnen alle leden van dat kanaal u horen. Er kunnen maximaal vijf kanalen tegelijkertijd actief zijn.

Selecteer **Opties > P2T-contacten > Netw.groepen/kanalen**.

Wanneer u voor de eerste keer verbinding wilt maken met openbare, vooraf geconfigureerde netwerkgroepen of -kanalen, moet u de groep of het kanaal eerst aanmaken. Selecteer **Opties > Bestaand toevoegen** en voer de vereiste informatie in. Nadat de koppeling naar de groep is gemaakt, kunt u proberen zich bij de groep te voegen.

Netwerkgroepen

Netwerkgroepen bestaan uit reeds geconfigureerde ledenlijsten die op de server zijn opgeslagen. U kunt deelnemers definiëren door ze aan de ledenlijst toe te voegen. Als u in een netwerkgroep wilt spreken, kunt u de groep selecteren en een oproep plaatsen. De server belt elke deelnemer van de groep en de oproep is gestart wanneer de eerste deelnemer reageert.

Selecteer **Opties** > **P2T-contacten** > **Netw.groepen/kanalen**, blader naar het tabblad P2T-groepen, selecteer een groep en druk op de beltoets om een oproep te plaatsen.

Een kanaalgroep aanmaken

Selecteer **Opties** > **Nieuw maken, P2T-netwerkgroep** of **P2T-kanaal** om nieuw geconfigureerde netwerkgroepen of -kanalen te maken.

U kunt uw eigen openbare kanalen maken, uw eigen kanaalnaam kiezen en leden uitnodigen. Deze leden kunnen meer leden uitnodigen voor het openbare kanaal.

U kunt ook privékanalen instellen. Alleen gebruikers die door de host zijn uitgenodigd, mogen zich bij privékanalen voegen en deze gebruiken.

Definieer **Naam netwerkgroep**, **Bijnaam** en **Thumbnail** (optioneel) voor elk kanaal.

Wanneer u een kanaal hebt gemaakt, wordt u gevraagd of u uitnodigingen wilt verzenden. Deze uitnodigingen hebben de vorm van een SMS-bericht.

Een kanaal of groep spreken

Druk op de beltoets om een kanaal te spreken nadat u zich hebt aangemeld bij de P2T-dienst. U hoort een geluid dat aangeeft dat toegang is verstrekt.

Houd de beltoets ingedrukt terwijl u spreekt. Laat de beltoets los als u bent uitgesproken.

Als u op een kanaal probeert te reageren door op de beltoets te drukken wanneer een ander lid spreekt, wordt **Wachten** weergegeven. Laat de beltoets los, wacht totdat de andere persoon is uitgesproken en druk de beltoets opnieuw in wanneer de spreker klaar is. U kunt ook de beltoets ingedrukt houden en wachten tot **Spreken** wordt weergegeven.

Wanneer u in een kanaal spreekt, is de persoon die als eerste de beltoets indrukt wanneer iemand stopt met spreken, als volgende aan de beurt.

Selecteer **Opties** > **Actieve leden** om actieve leden van een kanaal weer te geven wanneer er een actieve oproep naar het kanaal is.

Selecteer **Verb. verbr.** of druk op **C** wanneer u de P2T-oproep hebt beëindigd.

Selecteer het kanaal wanneer u ermee bent verbonden om nieuwe leden uit te nodigen bij een actieve oproep. Selecteer **Opties** > **Uitnodiging verzenden** om de uitnodigingsweergave te openen. U kunt alleen nieuwe leden uitnodigen wanneer u de host van een privékanal bent, of wanneer het kanaal een openbaar kanaal is. Deze uitnodigingen hebben de vorm van een SMS-bericht.

U kunt ook reclame maken voor uw groep zodat anderen er weet van hebben en zich eraan

toevoegen. Selecteer **Opties** > **Uitnodiging verzenden** en voer de vereiste informatie in.

Reageren op een kanaaluitnodiging

Selecteer **Opties** > **Kanaal opslaan** om een ontvangen kanaaluitnodiging op te slaan. Het kanaal wordt aan de kanalenweergaven van uw P2T-contacten toegevoegd.

Nadat u de kanaaluitnodiging hebt opgeslagen, wordt u gevraagd of u verbinding wilt maken met het kanaal. Selecteer **Ja** om de P2T-sessieweergave te openen. U wordt aangemeld bij de dienst als dit nog niet het geval is.

Als u de uitnodiging weigert of wist, wordt de uitnodiging opgeslagen in uw inbox. Als u zich later bij het kanaal wilt voegen, opent u de uitnodiging en slaat u deze op. Selecteer **Ja** in het dialoogvenster om verbinding te maken met het kanaal.

Het P2T-logbestand weergeven

Selecteer **Opties** > **P2T-logboek** en **Gemiste P2T-oproepen**, **Ontvangen P2T-oproepen** of **Gemaakte P2T-oproepen**.

Als u vanuit het P2T-logbestand een één-op-één oproep wilt plaatsen, selecteert u een contact en drukt u op de beltoets.

P2T-instellingen

Als u uw P2T-gebruikersinstellingen wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** en een van de volgende opties:

- **Inkomende oproepen** — Geef aan of u P2T-oproepen wilt toestaan of blokkeren.
- **Ink. terugbelverzoeken** — Geef aan of u binnenkomende terugbelverzoeken wilt ontvangen of blokkeren.
- **Oproepen in geacc. lijst** — Geef aan of u op de hoogte gesteld wilt worden als er P2T-oproepen binnenkomen of dat u automatisch de oproep wilt beantwoorden.
- **Toon terugbelverzoek** — Kies een beltoon voor terugbelverzoeken.
- **Toepassing starten** — Geef aan of u zich wilt aanmelden bij de P2T-dienst als u het apparaat inschakelt.
- **Standaardbijnaam** — Voer uw standaardgebruikersnaam in die aan andere gebruikers wordt getoond. U kunt deze instelling mogelijk niet bewerken.
- **Mijn P2T-adres tonen** — Geef aan wanneer u uw P2T-adres aan andere deelnemers van de

oproep wilt tonen. U kunt mogelijk enkele opties niet selecteren.

- **Geaccepteerde lijst** — Geef aan wie contact met u mag opnemen.
- **Blokkeerlijst** — Geef aan welke personen nooit contact met u mogen opnemen.
- **Mijn aanm.status wrgvn** — Geef aan wanneer u uw huidige aanmeldingsstatus aan anderen wilt tonen. Uw serviceprovider ondersteunt deze functie mogelijk niet noodzakelijkerwijs.
- **Verbindingsinstellingen** — Bewerk eventueel uw verbindingsinstellingen (deze instellingen, inclusief SIP, XDM en aanwezigheidsinstellingen zijn mogelijk over the air bezorgd).