

Olulised näpunäited

N91 ja N91 8GB jaoks ühine

Nokia PC Suite (eriti Nokia Audio Manager)

Nokia PC Suite on optimeeritud telefoni mälus [C:] asuvate andmete haldamiseks. Nokia PC Suite'i soovatakse kasutada kontaktisikute, kalendri ja märkmete haldamiseks. Kõvakettal [E:] asuva sisu (muusika, piltide, filmide, rakenduste jne) haldamiseks on soovitatav kasutada **massmälu** ja / või **meediumipleieri** (muusika puhul) režiimi.

Pidage meeles, et Nokia PC Suite'i kasutamisel ei soovitata PC Suite'i seansi käigus käitada rakendusi (Galerii jne).

Nokia PC Suite töötab arvutis taustal ja mõnikord ilmub massmälu või meediumipleieri kasutamisel ekraanile hüpikaken teatega **PC suite – N91 connected in non compatible mode please change from UI** (PC Suite – N91 ühendati ühildumatus režiimis, palun muutke kasutajaliidesest). See teade kehtib ainult PC Suite'i režiimi kasutamise kohta.

Optimaalse jõudluse saavutamiseks on soovitatav kasutada PC Suite'i uusimat versiooni, mis on kättesaadav aadressilt <http://europe.nokia.com/A4144903> või muudelt kohaliku piirkonna saitidelt.

Failihaldus

Nagu kõik teised FAT32 kasutavad arvutid, on ka N91 ja N91 8GB ette nähtud tööks paljude failide ja kaustadega. Nagu arvatiski, tuleb optimaalse jõudluse tagamiseks hallata kaustu ja igas kaustas sisalduvate failide arvu.

Vaikimisi jaotab Windows Media Player laulud tavaliselt esinejate, albumite jne kaupa kaustadesse, teiste sünkroonimis- või edastusmeetodite (nt **massmälu** režiimi) kasutamisel soovatakse aga igas kaustas olevate failide arvu piirata.

1. väljaanne
9255540

Kõvaketta [E:] haldamisel on optimaalse jõudluse tagamiseks soovitatav piirata failide või kaustade arvu nii, et ühes kaustas / kataloogis ei asuks üle 50 sisufaili /-kausta (pildi, muusikafaili, video jne). Mitmete gigabaitide suurust sisu saab tõhusamalt töödelda, kui neid hallatakse alamkaustade abil. Enamikul juhtudest haldab ühilduv Windows Media Player teie muusikafaile automaatselt samal viisil.

Puuduvad andmed või sisu rakenduses Galerii

- PC Suite'i režiimi kasutamisel vaadake sisu edastuse edenemist PC Suite'i õigest aknast. Kui sisu sünkroonimiseks või edastamiseks kasutatakse PC Suite'i režiimi, näib mõnikord, et edastus on lõpule jõudnud. Andmed ei ole veel arvutist seadmesse üle kantud.
- Taastage seadmes algead (vt "Algeadete lähtestamine vaikeväärtustele").
- Uuendage tarkvara uusimale saadaolevale versioonile.

Kõvaketta kasutusjuhend

Nokia on välja andnud kõvaketta hooldusjuhendi. Siin on selle hankimise juhised.

- 1 Minge aadressile <http://europe.nokia.com>.

- 2 Valige **Get support and software** (tugi ja tarkvara).
- 3 Valige jaotisest "Phone Support" (tootetugi) **Nokia N91 või Nokia N91 8GB**.
- 4 Valige **User Guides** (kasutusjuhendid).
- 5 Valige keelte loendist soovitud keel. (Märkus: mõnda keelt ei pruugi saada olla.)
- 6 Laadige PDF-fail alla.

Kõvaketta juhendi eesmärgiks on juhendada kasutajat sisu varundamise ja taastamise ning seadme tarkvara uuendamise osas (s.t millal ja kuidas kasutada PC Suite'i ja sealhulgas Nokia Audio Manageri ning millal ja kuidas kasutada muid **massmälu** või **meediumipleieri** režiime).

MÄRKUS

Digitaalsete õiguste halduse tehnoloogia võib takistada osa varundatud andmete taastamist. WMDRM-iga kaitstud sisu aktiveerimisvõtmed võivad varundamise ja taastamise käigus kaduma minna. Aktiveerimisvõtmete kaotamine võib piirata teie võimet sama sisu seadmes uuesti kasutada. Teie andmete kaitsmiseks kasutatava DRM-i kohta saate lisateavet oma teenusepakujalt.

Windows Media DRM-iga kaitstud laulude sünkroonimine

Et tagada WMDRM-i sisu aktiveerimisvõtmete edastamine koos lauludega, kasutage seadmesse või arvutisse sünkroonimiseks **meediumimängija** režiimi.

Ühendus

Teie seade toetab Interneti-ühendusi ja muid ühendusmeetodeid. Nagu arvutitesse, võib ka teie seadmesse sattuda viiruseid, õelsõnumeid ja -rakendusi ning muud kahjulikku sisu. Olge ettevaatlik ja avage sõnumeid, nõustuge ühendustaotluste või installimisega ja laadige sisu alla ainult juhul, kui need pärinevad usaldusväärsetest allikatest. Oma seadmete (sealhulgas ühilduva arvuti) turvalisuse suurendamiseks kaaluge regulaarse uuendusteenusega varustatud viirusetõrjetarkvara installimist ning tulemüürirakenduse kasutamist.

Algseadete lähtestamine vaikeväärtustele (mälu / andmed)

Mõnikord võib tunduda, et seade töötab aeglasemalt (nt rakenduste avamisel).

Kui seadme olek muutub selliseks, on soovitatav seade lähtestada. Enne lähtestamist varundage seadme mälus ja kõvakettal asuvad andmed. Vajalikud on samad toimingud nagu tarkvara uuendamiseks valmistumisel.

MÄRKUS

Digitaalsete õiguste halduse tehnoloogia võib takistada osa varundatud andmete taastamist. WMDRM-iga kaitstud sisu aktiveerimisvõtmed võivad varundamise ja taastamise käigus kaduma minna. Aktiveerimisvõtmete kaotamine võib piirata teie võimet sama sisu seadmes uuesti kasutada. Teie andmete kaitsmiseks kasutatava DRM-i kohta saate lisateavet oma teenusepakkuvalt.

Lähtestamisjuhised

- Kõvaketta sisu, näiteks muusika ja piltide varundamiseks, kasutage **meediumipleieri** või **massmälu** režiimi. Kontaktisikute, kalendri jms varundamiseks kasutage PC Suite'i. Täiendavad sünkroonimis- ja varundamisjuhised leiate kasutusjuhendist ja / või kõvaketta juhendist.
- Lähtestamiseks vajutage klahve **+ #7370 #** (kood 12345). See toiming kustutab kogu telefoni mäluasukohtades leiduva mälu ja taastab uuesti vaikimisi kehtivad algseaded.

- Kui seade ei käivitu, on soovitatav lähtestada see järgmiste klahvivajutuste abil. Hoidke korraga all rohelist klahvi, klahvi 3 ja * ning siis vajutage samal ajal toiteklahvi.

Täisvormindamine

Kui alustate täisvormindamist, võib tunduda, et edenemisriba on seisma jäänud. See on normaalne, sest toiming võib mõnevõrra aega võtta. Kui täisvormindamine mingil põhjusel katkeb, käivitage uus täisvormindamise seanss (mitte kiirvormindamine).

(NSU) Nokia Software Update (Nokia tarkvarauuendus) kodus

Soovitatav on kasutada N91 uusimat tarkvaraversiooni. Uuendustoimingut kirjeldatakse allpool. Enne seadme uuendamist on soovitatav lugeda jaotist "Phone Software Update FAQ's" (telefonitarkvara uuendamise KKK-d). Uuendustarkvara peaks tuvastama teie N91 versiooni (riigi, võrguoperaatori) ja otsima uuendatavat tarkvara. Kui saadaval on uus versioon, teavitatakse teid sellest, kui mitte, on teil võimalus kas laadida telefoni uuesti praegune tarkvaraversioon või proovida hiljem uuesti. Soovitatav on toimingul ajal mitte ühendust katkestada,

kõnelele vastata, helistada ega muid telefoni funktsioone kasutada.

NÄPUNÄIDE. Seadme tarkvaraversiooni saate kontrollida, kui sisestate telefoni klahvistikult *#0000#.

- 1 Minge aadressile <http://europe.nokia.com>.
- 2 Valige **Get support and software** (tugi ja tarkvara).
- 3 Valige jaotisest "Phone Support" (tootetugi) **Nokia N91** või **Nokia N91 8GB**.
- 4 Valige pilt nimega **Phone Software update** (telefoni tarkvara uuendamine).
- 5 Järgige juhiseid.

SMS-i kiirendi

SMS-i kiirendi on rakendus, mis parendab teie seadmes lühisõnumiteenuse kiirust. Kui kasutate versioonist 2.10.013 varasemaid tarkvaraversioone, on soovitatav laadida alla rakendus SMS-i kiirendi. Vaadake alltoodud juhiseid.

- 1 Minge aadressile <http://europe.nokia.com>.
- 2 Valige **Get support and software** (tugi ja tarkvara).
- 3 Valige jaotisest "Phone Support" (tootetugi) **Nokia N91** või **Nokia N91 8GB**.
- 4 Valige **Software** (tarkvara).
- 5 Valige **Phone Software** (telefoni tarkvara).

- 6 Valige jaotises **SMS Accelerator** (SMS-i kiirendi) valik **Download now** (laadi kohe alla) (et laadida rakendus arvutisse).
- 7 Installige SIS-fail seadmesse (täpsemat teavet rakenduste installimise kohta saate kasutusjuhendist).

Pärast seadmesse installimist hakkab rakendus automaatselt taustal tööle ja seda saab seadmes vaadata menüü Vahendid valiku Rakendushaldur kaudu.

MÄRKUS

Pärast seadme mälu lähtestamist on soovitatav uuesti installida ka rakendus SMS Accelerator.

Teated / hüpikaknad

Mälu on täis

Mõnikord võib mõnes rakenduses (nt veebibrauseris) ilmuda mälu täissaamisest teavitav teade. See teade käib muutmälu kohta. Mälu täissaamise teade ei mõjuta kõvaketta mälu. Selle teate ilmumisel on soovitatav proovida üht alltoodud abinõudest.

- Sulgege kõik rakendused.
- Lülitage seade välja ja uuesti sisse (see võib muutmälu tühjendada).

Andmete kustutamine

Mõnikord kuvatakse teade "Kustutage andmeid" või sarnane tekst. See näitab, et telefoni püsimälu [C:] võib täis olla.

- Püsimälu ruumi vabastamiseks kustutage telefoni mälust [C:] mingeid andmeid (nt kontaktisikuid või kalendrikirjeid jne).
- Kui teade "Kustutage andmeid" ei kao (nt võib leiduda peidetud ajutisi faile, mis pole ligipääsetavad), võib vajalikuks osutuda seadme vaikimisi kehtivate algseadete (mälu / andmed) taastamine.

Kõvaketas on kättesaamatu (kasutusel).

Kui ilmub see teade, on soovitatav toimida järgmiselt.

- Veenduge, et akukate on täielikult suletud (vt lühijuhendit).
- Kui kasutate seadet **massmälu** režiimis, ühendage USB-kaabel lahti.
- Desinstallige muude tootjate rakendused.
- Vormindage kõvaketas, et kõrvaldada andmed (s.t sisu või rakendused), mis võivad põhjustada teate ilmumist.
- Taastage seadmes algseaded (vt "Algseadete lähtestamine vaikeväärtustele").
- Uuendage tarkvara uusimale saadaolevale versioonile.

Jõudlus

Seadme optimaalse jõudluse tagamiseks on soovitatavad järgmised seaded.

Sõnumimälu

On soovitatav valida menüüvaliku Sõnumid / Valikud / Seaded / Muu / Mälu alt sõnumite (SMS-i, MMS-i) jaoks kasutamiseks ainult "Telefoni mälu".

Profiilide seaded

Seadme optimaalse jõudluse tagamiseks on kasutatava profiili puhul soovitatavad järgmised profiiliseaded.

- Valige klahvitoonide väljalülitamine.
- Valige vibratsiooni väljalülitamine.

Paus laulu esituse ajal

Mõnikord võib fail rikneda (kodeerimise või allalaadimise käigus). Mõned laulud, mis arvutis mängivad, võivad seadmes seisma jääda. Sel juhul on soovitatav muusikafail uuesti kodeerida ja üle kanda (valige kodeerimiskiirus 256 kbit/s või sellest väiksem).

Märkuandetoonid

Soovitatav on kasutada märkuandetoonidena (kell, kalender jne) seadmes leiduvaid vaiketoone. Kui soovitakse rakendada muusikafaili, on soovitatav kasutada ainult MP3 vormingut.

Teemad ja taustapildid

Soovitatav on installida teemasid ja taustapilte ainult telefoni mällu [C:].

Akutoide

Akutoite optimaalse jõudluse tagamiseks seadmes on soovitatav järgmine seadistus.

- Kui 3G (UMTS-i) teenuseid pole vaja, on soovitatav lülitada seade GSM-i režiimi. Võrgurežiimide valimiseks valige menüüst kaust **Vahendid** ja seejärel **Seaded / Võrk / Võrgurežiim**. Valige loendist **GSM-i režiim**. Pärast uue režiimi valimist taaskäivitatakse seade.
- Määrake raadiokohtvõrgu ühenduste kättesaadavuse näitamise seadeks **Mitte kunagi**. Valige menüüst kaust **Vahendid** ja seejärel **Seaded / Ühendus / WLAN-võrk / Näita kättesaadavust**.
- Kui Bluetoothi režiimi ei ole vaja, lülitage **Bluetoothi režiim VÄLJA**.
- On soovitatav valida menüüvaliku **Sõnumid / Valikud / Seaded / Muu / Mälu** alt sõnumite (SMS-i, MMS-i) jaoks kasutamiseks ainult "Telefoni mälu".

Galerii

Galerii esmakordsel avamisel pärast sisu kõvakettale laadimist või aku väljavahetamist võib tunduda, et

rakendus Galerii töötab aeglaselt. Edaspidi peaks Galerii kasutamine olema kiirem.

Rakenduse Galerii avanemise ajal võib seade reageerida sisestamisele aeglaselt.

Massmälurežiimi ühenduse loomisel võib seade näidata, et kõvaketas on täis.

Enne massmälu režiimi käivitamist on soovitatav lõpetada sisu esitamine ja väljuda kõigist rakendustest.

Ainult N91 8GB puhul

Näpunäiteid Bluetoothi tarviku kohta

- Bluetoothi stereo-peakomplektide heli on kõige parem DRM-i mittekasutatavate vormingute, näiteks MP3 puhul. DRM-iga kaitstud sisu kuulamisel Bluetoothi stereo-peakomplektiga on enne teiste seadme funktsioonide või rakenduste (näiteks e-posti, Galerii, visualisatsioonide) avamist soovitatav oodata, kuni DRM-iga kaitstud sisu esitus lõpeb.
- Peakomplekti ja seadme vahelise ühenduse säilitamiseks on soovitatav peakomplekti perioodiliselt laadida ja jääda selle tööpiirkonda.
- Mõnikord võib pärast uuesti ühendamist esineda stereo-peakomplekti asemel monoheli. Tühistage peakomplekti

sidumine ja lähtestage peakomplekt ning seejärel looge menüü **Valikud** kaudu uus ühendus.

- Mõnede peakomplektide puhul võib ühendus katkeda, kui laadija ühendatakse peakomplektiga ühenduses olemise ajal.
- Bluetoothi stereo-peakomplektide lülitumisel saadavad mõned peakomplektid nii vasakusse kui ka paremasse kõrvaklappi monoheli, mõned aga esitavad monoheli ühe kõrvaklapi kaudu.
- Mõnede peakomplektide puhul reguleerib helitugevuse reguleerimine seadmega ühenduses olemise ajal ainult peakomplekti helitugevust, seadme helitugevuse seadistus jääb aga samasuguseks nagu enne peakomplekti ühendamist.
- Kui kasutada muusika kuulamise ajal seadme muid funktsioone (nt SMS-i, veebi jne), võib heli taasesituses mõnikord katkestusi esineda.
- Mõnikord loovad peakomplektid automaatselt ühenduse, mõnikord tuleb aga luua ühendus käsitsi valikute menüü kaudu.

Galerii

N91-8GB rakendus Galerii võimaldab kasutajal vaadata fotosid, pilte ja videoid. Ka võimaldab Galerii valitud meediumifailide (sealhulgas muusika) ühiskasutust ja voogesitust UPnP kaudu. Üldine muusikahaldus toimub

muusikapleieri abil, üldiseks failihalduseks kasutatakse aga komplekti kuuluvat failihaldurit.

Rakendus Galerii otsib sisu kõvaketta [E:] kaustadest \Pildid, \Videod ja \Galerii (ning nende alamkaustadest). Ükski muudes kataloogides asuv meediumifail ei ole Galeriiis nähtav enne selle tõstmist või kopeerimist kausta \Pildid, \Videod või \Galerii. Siiski on soovitatav hoida Galerii failide koguarv alla 300. Galeriiist kõrvaldatava sisu valimisel tuleb faile kõrvaldada nendest kataloogidest.

Galerii võimaldab kasutajal vaadata pilte funktsioonide **Kõik failid** või **Pildid ja video** kaudu. Funktsioonis **Pildid ja video** on olemas kasutaja pildikogu pispiltide galerii. Selle funktsiooni jõudlus sõltub kasutaja pildikogu iseloomust ja suurusest. Kui kasutate funktsiooni **Pildid ja video** hiljutis(t)e foto(de) vaatamiseks, siis võtke arvesse, et kõige värskemate fotode pispiltide viimistlemiseks võib aega kuluda, sest funktsioon moodustab pispiltide galeriid.